



PRODUCENT  
**ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.**  
ul. Katowicka 134  
43-190 Mikołów  
tel: 32 43 43 110  
www.orno.pl

## KARTA KATALOGOWA

Bezprzewodowy 3-kanalowy sterownik oświetlenia, 2 piloty

Model: OR-GB-411



## CHARAKTERYSTYKA

Urządzenie przeznaczone do bezprzewodowego włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych m.in. oświetlenia. Pracuje na częstotliwości 433,05~434,79 MHz. Dzięki łączności radiowej urządzenie działa w terenie otwartym do 30m. Dodatkowa funkcja czasowego timera (włączanie z opóźnieniem). Możliwość jednoczesnego załączenia i wyłączenia wszystkich urządzeń podłączonych pod odbiornik. Dwa piloty w zestawie.

## PARAMETRY TECHNICZNE

**zasilanie:** odbiornik AC200-240V, 50/60 Hz, piloty 2x12V (bateria A23 w zestawie)  
**maksymalne obciążenie:** żarówki i halogeny  $\leq 1000$ ; świetlówki i LED-y  $\leq 300W$   
**liczba lamp energooszczędnych:** 6 szt.  
**wymiary odbiornika:** 55 x 105 x 25 mm (szer./wys./gł.)  
**wymiary pilota:** 40 x 110 x 20 mm (szer./wys./gł.)

**Kod EAN OR-GB-411:** 5901752483552  
**Ilość w opakowaniu zbiorczym:** 50 szt.